

奥科窗帘添加说明

1. 简要说明

该文档为奥科平开帘和罗马帘的添加说明。

添加奥科窗帘之前，需添加奥科窗帘网关，采用 RS485 模块，波特率 2400。

奥科窗帘在添加之前需先设置其 ID 和频道，可通过“奥科调试工具”来设置（详见截图示例），设置并记住 ID 和频道后，在添加时填入对应的地方即可。

2. 截图示例

设置电机 ID 和频道

使用串口工具将电机连到电脑上，然后打开“奥科调试工具”，先使用“群控”测试电机是否可控。如果可控，则可开始设置。首先将想要设置的 ID 和频道选择好，然后让电机进入对码状态（参照 CQ 无线电机），再点击“对码”，若电机上红灯熄灭，蓝灯闪烁，则设置成功，也可通过工具上的测试按钮测试是否可以控制。



添加窗帘电机

这里假设要添加的电机的 ID 为 01，频道为 02，如图所示：

手动添加设备

网关：

485通信地址： → 电机ID

通道ID： → 电机频道 (16进制填写)

2851A86E27D2_01_02	-	窗帘设备	奥科窗帘(2851A86E27D2_01_02)
--------------------	---	------	--------------------------